

# Ajax Hub 2 (4G), černá

**Kód produktu:** 0200120211

**Záruka:** 24 měsíců

**Země původu:** Ukraine

Centrální ovládací panel, podpora foto verifikace, 2x SIM 4G, Ethernet, podpora 50 uživatelů, připojení 100 komponentů, 2. stupeň zabezpečení.



## ■ POPIS

Ústředna Ajax Hub 2 (4G) je ovládacím panelem bezpečnostního systému Ajax podporující detektory pohybu MotionCam s funkcí foto verifikace poplachu. Ústředna se stará o monitoring všech komponentů v síti a sbírá data prostřednictvím unikátního protokolu Jeweller. Komunikace mezi ostatními komponenty probíhá ve 12sekundových intervalech. Zařízení je připojeno k internetu pomocí Ethernetového připojení. Jako záložní komunikační kanál slouží dvojice SIM karet. V případě hrozby dojde k odeslání snímků z detektorů MotionCam uživatelům systému a bezpečnostní agentuře.

Klíčové vlastnosti Ajax Hub 2 (4G):

- Podpora až 50 uživatelů
- Možné připojit až 100 komponentů
- Maximální počet skupin (zón): 9
- Podpora IP kamer: 25 kamer (RTSP protokol)
- PCO: napojení na pult centralizované ochrany
- Záložní baterie Li-Ion 2 Ah s dobou provozu až 15 h
- Dosah signálu až 2000 m v otevřeném prostoru
- Signalizace poplachu a dalších událostí prostřednictvím push notifikací, SMS zpráv nebo telefonního hovoru
- Vysoká úroveň zabezpečení dle normy ČSN EN 50131
- OS Malevich zajišťuje ochranu proti počítačovým virům
- Dostupné také v bílé variantě

Český manuál naleznete [zde](#)

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Základní parametry	Hodnota
Hmotnost	0 kg
Rozměry	163 x 163 x 36 mm
Barva	černá
Napájecí napětí	230V AC
Teplota provozní	-10 - +40 °C
Komunikační kanály	2G, 3G, 4G, Ethernet
Komunikační frekvence zařízení	868 MHz
Komunikační formáty na PCO	SIA
Dosah ve volném prostoru	2000 m
Podporované SIM	2x Micro SIM (4G)
Záložní baterie	Li-Ion 2 Ah
Podpora IP kamer	Ano
Max. počet kamer	25
Max. počet uživatelů	50
Max. počet připojených komponentů	100
Max. počet podsystémů	9
Max. počet ovládaných scénářů	32
Max. počet místností	50
Sabotážní kontakt	Ano
Stupeň zabezpečení	2
Třída prostředí	2
Mobilní aplikace	iOS 9.1 a vyšší

Doplňkové vlastnosti	Hodnota
Podpora rozšiřovače signálu ReX	Ano
Podpora detektorů MotionCam	Ano

## SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

Typ	Kód produktu	Výrobce	Označení	Popis
Související	0200140111	Ajax	MotionProtect Plu	Bezdrátový PIR detektor + MW senzor, PET imunita, dosah 12 m
Související	0200140121	Ajax	CombiProtect, čer	Vnitřní bezdrátový detektor, kombinovaný PIR detektor + rozbití skla
Související	0200140211	Ajax	MotionCam (PhOI	Vnitřní bezdrátový detektor pohybu, PIR+CAM, PET imunita, dosah 12 m
Související	0200140301	Ajax	MotionProtect Cur	Vnitřní bezdrátový detektor pohybu, 2x PIR, záclona, dosah 15 m
Související	0200140502	Ajax	MotionProtect Outi	Venkovní bezdrátový detektor, 2x PIR, antimasking, PET imunita, dosah 12 m
Související	0200140612	Ajax	MotionCam Outdc	Venkovní bezdrátový detektor pohybu, 2xPIR+CAM, antimasking, dosah 12 m
Související	0200140702	Ajax	DualCurtain Outdκ	Venkovní bezdrátový detektor pohybu, 2x2 PIR, záclona, antimasking, dosah 12 m
Související	0200150111	Ajax	DoorProtect Plus,	Bezdrátový magnetický detektor + senzor otřesu a náklonu, prac. teplota -10...+40 °C
Související	0200150201	Ajax	GlassProtect, čerr	Bezdrátový detektor rozbití skla, detekční vzdálenost 9 metrů od skla
Související	0200160111	Ajax	KeyPad Plus, čerr	Bezdrátová dotyková klávesnice KeyPad Plus DESFire, 15 tlačítek
Související	0200170101	Ajax	HomeSiren, černé	Bezdrátová vnitřní siréna, výkon 80–100 dB, zabudovaná LED dioda
Související	0200170111	Ajax	StreetSiren Doubl	Bezdrátová venkovní siréna s vyměnitelným čelním panelem, výkon 80–100 dB
Související	0200180101	Ajax	SpaceControl, čer	Dálkové ovládání systému Ajax + tísňové tlačítko, ochrana proti vandalismu

## ■ KONTAKT NA PRODEJCE

---

### **Protech Alarms**

tel. 605 537 553

email: [info@protech-alarms.cz](mailto:info@protech-alarms.cz)

web: [eshop.protech-alarms.cz](http://eshop.protech-alarms.cz)

Výrobce i prodejce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit vlastnosti či technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.