Produktová řada Baseline

JunctionBox (118×59)

Montážní krabice pro bezpečnostní IP kamery



IP66

PŘIPRAVUJE SE

Flexibilní instalace kamer

JunctionBox je vodotěsná hliníková montážní krabice pro uložení kabeláže IP kamer Ajax. Umožňuje pohodlnou instalaci kamer Ajax na betonové stěny, stropy nebo sloupy v interiéru i exteriéru. Každý detail je promyšlen do nejmenších podrobností, takže se profesionální uživatelé mohou spolehnout na spolehlivost a dlouhou životnost krabice JunctionBox od Ajax.







Promyšlený každý detail



1. Vodotěsná kabelová vývodka
Chrání kabel před poškozením při instalaci a provozu a zabraňuje vnikání vody do montážní krabice.

2. Těsnicí kroužek pro dva kabely
Pro vodotěsné připojení PoE kabelu nebo současně ethernetového a napájecího kabelu.

3. Zemnicí svorka
Uzemnění provádí odborník v souladu s místními pravidly a předpisy pro elektrickou bezpečnost.

Snadná instalace a údržba

Montážní šablona pro přesné umístění otvorů

Opakovaně použitelná i po demontáži

Dvě možnosti umístění kabelové vývodky: nahoře nebo na boku

Veškerý spojovací materiál je součástí balení. Technik nemusí na místo vozit další upevňovací prvky.

Kompatibilita

Kompatibilní zařízení
BulletCam (5 Mpx / 2,8 mm)
BulletCam (5 Mpx / 4 mm)
BulletCam (8 Mpx / 2,8 mm)
BulletCam (8 Mpx / 4 mm)
DomeCam Mini (5 Mpx / 2,8 mm)
DomeCam Mini (5 Mpx / 4 mm)
DomeCam Mini (8 Mpx / 2,8 mm)
DomeCam Mini (8 Mpx / 4 mm)
TurretCam (5 Mpx / 2,8 mm)
TurretCam (5 Mpx / 4 mm)
TurretCam (8 Mpx / 2,8 mm)
TurretCam (8 Mpx / 4 mm)

Instalace

Rozsah provozních teplot
Od -40 °C do +60 °C

Technické specifikace

Barva
Bílá, černá

Rozměry
117,14 × 58,3 mm

Hmotnost
468 g

Materiál
Hliník ADC12

Obsah balení

JunctionBox (118×59)
Montážní šablona
Montážní sada
Stručný návod

Podrobné informace: naskenujte QR kód nebo použijte odkaz:

ajax.systems/support/devices/junctionbox/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems