

Ajax Hub BP, bílá

Kód produktu: 0200120302

Záruka: 24 měsíců

Země původu: Ukraine

Centrální ovládací panel na baterie, podpora foto verifikace, 2x SIM 4G, podpora 50 uživatelů, připojení 100 komponentů, 2. stupeň zabezpečení.



POPIS

Hub BP Jeweller je inovativní bezpečnostní ovládací panel navržený pro zabezpečení nemovitostí bez stálého napájení. Je ideální pro ochranu prázdných domů, stavenišť a dočasně nepoužívaných kanceláří. Na rozdíl od jiných ústředí je Hub BP napájen interními a externími bateriemi, které zajišťují dlouhodobý autonomní provoz. Hub podporuje verifikaci fotografií událostí a nabízí připojení na dvě SIM karty, což zaručuje spolehlivou komunikaci. Díky funkci úspory energie baterie zařízení optimalizuje využití baterie a poskytuje nepřetržitou ochranu po dlouhou dobu.

Klíčové vlastnosti panelu Hub BP:

- Podpora až 50 uživatelů
- Možné připojit až 100 komponentů
- Maximální počet skupin (zón): 9
- PCO: napojení na pult centralizované ochrany
- Primární baterie až do 195 Ah
- Záložní baterie až do 600 Ah
- Dosah signálu až 2000 m v otevřeném prostoru
- Signalizace poplachu a dalších událostí prostřednictvím push notifikací, SMS zpráv nebo telefonního hovoru
- Vysoká úroveň zabezpečení dle normy ČSN EN 50131
- OS Malevich zajišťuje ochranu proti počítačovým virům
- Aplikace v češtině
- Dostupné také v černé variantě
- MotionCam a SIM nejsou součástí balení

Obsah balení:

- Ajax Hub BP
- Napájecí kabel
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

Anglický manuál

Stahujte aplikaci Ajax Security System pro Android a iOS určenou k ovládní a zobrazení stavu systému.

Instalační firmy využijí aplikaci Ajax PRO dostupnou pro Android, iOS, PC a macOS umožňující nastavení a vzdálenou správu systému.

■ TECHNICKÉ PARAMETRY

Základní parametry	Hodnota
Hmotnost	0 kg
Rozměry	196 x 238 x 100 mm
Barva	bílá
Napájecí napětí	5-16V DC
Teplota provozní	-10 - +40 °C
Komunikační kanály	2G, 3G, 4G
Komunikační frekvence zařízení	868 MHz
Komunikační formáty na PCO	SIA
Dosah ve volném prostoru	2000 m
Podporované SIM	2x Micro SIM (4G)
Záložní baterie	Li-Ion 7 Ah
Podpora IP kamer	Ano
Max. počet kamer	25
Max. počet uživatelů	50
Max. počet připojených komponentů	100
Max. počet podsystémů	9
Max. počet ovládaných scénářů	32
Max. počet místností	50
Sabotážní kontakt	Ano
Stupeň zabezpečení	2
Třída prostředí	2
Mobilní aplikace	iOS 9.1 a vyšší

Doplňkové vlastnosti	Hodnota
Podpora rozšiřovače signálu ReX	Ano
Podpora detektorů MotionCam	Ano

■ SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

Typ	Kód produktu	Výrobce	Označení	Popis
Související	0200140111	Ajax	MotionProtect Plu	Bezdrátový PIR detektor + MW senzor, PET imunita, dosah 12 m
Související	0200140121	Ajax	CombiProtect, čer	Vnitřní bezdrátový detektor, kombinovaný PIR detektor + rozbití skla
Související	0200140211	Ajax	MotionCam (PhOI	Vnitřní bezdrátový detektor pohybu, PIR+CAM, PET imunita, dosah 12 m
Související	0200140301	Ajax	MotionProtect Cur	Vnitřní bezdrátový detektor pohybu, 2x PIR, záclona, dosah 15 m
Související	0200140502	Ajax	MotionProtect Out	Venkovní bezdrátový detektor, 2x PIR, antimasking, PET imunita, dosah 12 m
Související	0200140612	Ajax	MotionCam Outdc	Venkovní bezdrátový detektor pohybu, 2xPIR+CAM, antimasking, dosah 12 m
Související	0200140702	Ajax	DualCurtain Outdc	Venkovní bezdrátový detektor pohybu, 2x2 PIR, záclona, antimasking, dosah 12 m
Související	0200150111	Ajax	DoorProtect Plus,	Bezdrátový magnetický detektor + senzor otřesu a náklonu, pracuje s dveřmi
Související	0200150201	Ajax	GlassProtect, čer	Bezdrátový detektor rozbití skla, detekční vzdálenost 9 metrů od skla
Související	0200160111	Ajax	KeyPad Plus, čer	Bezdrátová dotyková klávesnice KeyPad Plus DESFire, 15 tlačítek
Související	0200170101	Ajax	HomeSiren, černé	Bezdrátová vnitřní siréna, výkon 80–100 dB, zabudovaná LED dioda
Související	0200170111	Ajax	StreetSiren Doubl	Bezdrátová venkovní siréna s vyměnitelným čelním panelem, výkon 80–100 dB
Související	0200180101	Ajax	SpaceControl, čer	Dálkové ovládání systému Ajax + tísňové tlačítko, ochrana proti ovládacím
Související	0200120921	Ajax	ExternalAntenna,	Externí anténa do ovládacího panelu Hub BP pro LTE nebo rádiové

■ KONTAKT NA PRODEJCE

Protech Alarms

tel. 605 537 553

email: info@protech-alarms.cz

web: eshop.protech-alarms.cz

Výrobce i prodejce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit vlastnosti či technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.