

Ajax FireProtect, bílá

Kód produktu: 0200310102

Záruka: 24 měsíců

Země původu: Ukraine



Bezdrátový kouřový a teplotní detektor + siréna o výkonu 85 dB, zařízení funguje autonomně i bez Hubu.

■ POPIS

Ajax FireProtect detekuje kouř v místnosti pomocí fotoelektrického senzoru. Termistorový senzor naopak reaguje na prudký nárůst teploty, a to i bez přítomnosti kouře. Pokud nastane poplach, detektor aktivuje integrovanou sirénu a odešle poplachové hlášení do centrální jednotky (HUB). Zařízení je napájeno z předinstalovaných baterií.

Zařízení může pracovat autonomně bez použití Ajax Hubu a vyhlášovat požární poplach pomocí vestavěné sirény. Při vzájemném bezdrátovém propojení může několik detektorů signalizovat poplach současně

Klíčové vlastnosti Ajax FireProtect

- Fotoelektrický senzor pro detekci kouře
- Termistorový senzor pro detekci vysoké teploty
- Automatické upozornění na provedení údržby
- Vestavěná 85 dB siréna pro signalizaci poplachu
- Funkce pro vzájemné propojení hlásičů požáru
- Dostupné také v černé barvě

Český manuál naleznete zde: [FireProtect](#)

Zařízení Ajax můžete pohodlně ovládat prostřednictvím aplikace Ajax Security System dostupné pro Android a iOS

■ TECHNICKÉ PARAMETRY

Základní parametry	Hodnota
Hmotnost	0 kg
Rozměry	132 x 132 x 31 mm
Napájení	2x baterie CR2 3 V DC
Záložní baterie	1x CR2032
Montáž	vnitřní prostředí
Upevnění	držák SmartBracket
Barva	bílá
Teplota provozní	0 - 60 °C
Komunikační frekvence zařízení	868 MHz
Dosah ve volném prostoru	1300 m
Detekční element	fotoelektrický senzor, termistor
Teplota signalizace poplachu	59 °C
Signalizace poplachu	akustická, optická
Intenzita signalizace	85 dB
Teplotní senzor	Ano
Sabotážní kontakt	Ano
Kompatibilita	Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX

■ SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

Kód produktu	Výrobce	Označení	Popis
0200310201		FireProtect 2 RB,	Bezdrátový kouřový a teplotní detektor, vyměnitelné baterie, vestavěná sí
0200310212		FireProtect 2 RB (Bezdrátový kouřový, teplotní a CO detektor, vyměnitelné baterie, vestavě
0200310211		FireProtect 2 RB (Bezdrátový kouřový, teplotní a CO detektor, vyměnitelné baterie, vestavě
0200310202		FireProtect 2 RB (Bezdrátový kouřový a teplotní detektor, vyměnitelné baterie, vestavěná sí
0200310101		FireProtect, černá	Bezdrátový kouřový a teplotní detektor + siréna o výkonu 85 dB, zařízení
0200310112		FireProtect Plus, t	Bezdrátový detektor kouře, teploty a CO vybavený sirénou o výkonu 85 d
0200310111		FireProtect Plus, č	Bezdrátový detektor kouře, teploty a CO vybavený sirénou o výkonu 85 d

■ KONTAKT NA PRODEJCE

Protech Alarms

tel. 605 537 553

email: info@protech-alarms.cz

web: eshop.protech-alarms.cz

Výrobce i prodejce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit vlastnosti či technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.