

Ajax FireProtect 2 SB (Heat/Smoke),

Kód produktu: 0200310301

Záruka: 24 měsíců

Země původu: Ukraine

Bezdrátový kouřový a teplotní detektor, zabudovaná baterie, vestavěná siréna s výkonem 85 dB, vzájemné propojení hlásičů, stavové LED diody.



■ POPIS

FireProtect 2 SB je vylepšenou verzí požárního detektoru Ajax. Oproti svému předchůdci zařízení nevyžaduje pravidelné čištění. Optický senzor umí rozlišit mezi kouřem a párou, termistor naopak rychle reaguje na hořící materiál v místnosti. Inteligentní software vyhodnocuje přijatá data, tím se snižuje množství falešných poplachů.

Klíčové vlastnosti FireProtect 2 SB:

- Detektor kouře a teploty
- Optický senzor rozlišující velikost částic kouře
- Vestavěná 85dB siréna pro signalizaci poplachu
- Funkce pro vzájemné propojení hlásičů požáru
- Stavové LED diody(zelená, žlutá, červená)
- Nevyměnitelné baterie – výdrž až 10 let
- Dostupné také v bílé variantě

Anglický manuál naleznete zde: [FireProtect 2 SB](#)

Zařízení Ajax můžete pohodlně ovládat prostřednictvím aplikace Ajax Security System dostupné pro Android a iOS

■ TECHNICKÉ PARAMETRY

Základní parametry	Hodnota
Hmotnost	0 kg
Rozměry	132 x 132 x 31 mm
Napájení	2 integrované lithiové baterie
Montáž	vnitřní prostředí
Upevnění	držák SmartBracket
Barva	černá
Teplota provozní	0-50 °C
Komunikační frekvence zařízení	868 MHz
Dosah ve volném prostoru	1700 m
Detekční element	dvouspektrální optický senzor, termistor
Teplota signalizace poplachu	64 °C
Signalizace poplachu	akustická, optická
Intenzita signalizace	85 dB
Teplotní senzor	Ano
Sabotážní kontakt	Ano
Kompatibilita	Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX

■ SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

Kód produktu	Výrobce	Označení	Popis
0200310202		FireProtect 2 RB (Bezdrátový kouřový a teplotní detektor, vyměnitelné baterie, vestavěná si
0200310211		FireProtect 2 RB (Bezdrátový kouřový, teplotní a CO detektor, vyměnitelné baterie, vestavě
0200310212		FireProtect 2 RB (Bezdrátový kouřový, teplotní a CO detektor, vyměnitelné baterie, vestavě
0200310201		FireProtect 2 RB,	Bezdrátový kouřový a teplotní detektor, vyměnitelné baterie, vestavěná si
0200310302		FireProtect 2 SB (Bezdrátový kouřový a teplotní detektor, zabudovaná baterie, vestavěná s
0200310311		FireProtect 2 SB (Bezdrátový kouřový, teplotní a CO detektor, zabudovaná baterie, vestavě
0200310312		FireProtect 2 SB (Bezdrátový kouřový, teplotní a CO detektor, zabudovaná baterie, vestavě

■ KONTAKT NA PRODEJCE

Protech Alarms
tel. 605 537 553
email: info@protech-alarms.cz
web: eshop.protech-alarms.cz

Výrobce i prodejce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit vlastnosti či technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.